



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
		M3638-990029	Bruskälla	Waveguide Noise Source	MATIC-X120 MATIC-BK-X-39

DATA

Allmänt:	Bruskällan är avsedd att användas tillsammans med brusfaktormetrar av Magnetics fabrikat (BF-CH 4, 5 och 6). Bruskällan är santrimmad med en viss brusfaktormeter.
Frekvensområde:	8,2...12,4 GHz
Vägledare:	153 IEC-R 100 (VL23, RG 52/U)
Fläns:	154 IEC-UBR 100 (Plan, UG 39/U)
Brusuteffekt:	Nominellt 8,7 dB relativt $kT_0 B$ vid +20°C. Temperaturberoende: -0,05 dB/°C
SVF:	Max 1,25
Strömförsörjning:	Erhålls från brusfaktormetern
Dimensioner:	Längd 430 mm
Vikt:	0,8 kg