



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3638-990039	Bruskälla	Waveguide Noise Source	MATIC-S120A MATIC-BK-S-E

DATA

Allmänt:	Bruskällan är avsedd att användas tillsammans med brusfaktormetrar av Magnetics fabrikat (BF-CH 4, 5 och 6). Bruskällan är samtrimmad med en viss brusfaktormeter.
Frekvensområde:	2,45...3,75 GHz
Vågledare:	Engelsk WC 10A (3"x1")
Fläns:	W 9076
Brusut effekt:	Nominellt 8,7 dB relativt $kT_B$ vid +20°C. Temperaturberoende: -0,05 dB/°C
SVF:	Max 1,25
Strömförsörjning:	Erhålls från brusfaktormetern
Dimensioner:	Längd 440 mm
Vikt:	2 kg