



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3638-990099	Bruskälla	Bruskälla med avslutning	MATIC-J121+J912

DATA

Allmänt:	Bruskällan är avsedd att användas tillsammans med brusfaktormeter MATIC-113 och -117.
Frekvensområde:	5,85...8,2 GHz
Vågledare:	153 IEC-R 48 (VL 35, RG 50/U)
Flänsar:	154 IEC-UAR 48 (Plana UG 344/U)
Brusuteffekt:	Nominellt $15,28 \pm 0,2$ dB över KT_B
SVF:	Max 1,2
Anslutningsdon:	Koaxialkontakt don, typ BNC stifttag
Strömförsörjning:	Erhålls från brusfaktormetern
Dimensioner:	Längd 640 mm
Vikt:	1 kg